



DOSTUPNO KAO

DUP181Z bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Glatko i precizno rezanje

Ugrađeni senzor motora održava oštricu savršeno sinkroniziranom s okidačem, pružajući čiste rezove svaki put. Također osigurava izvrsnu reakciju, čak i pri malim brzinama, za precizno obrezivanje.

Indikatorska lampica napajanja



Lampica upozorenja

Prikladno stanje pripravnosti

Zatvorite oštricu i sigurno spremite alat u futrolu za alat između zadataka. Lako nastavite rad brzim okidanjem. Povucite i držite okidač otprilike 3 sekunde kako biste potpuno zatvorili oštricu.



Četiri otvora za oštricu

koja se mogu namještati
Odaberite jedan od četiri kuta otvaranja (ø10, ø18, ø25, ø30 mm) kako biste ih prilagodili granama različitih veličina i osigurali učinkovito obrezivanje.



Kontrola dubine rezanja

Fino namjestite dubinu rezanja u pet koraka za precizan rad, čak i nakon zamjene oštrice.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladne za profesionalno orezivanje voćnjaka i općenite zadatke u vrtu
- Dizajn s izravnim pričvršćivanjem akumulatora omogućuje povoljniju cijenu alata
- Četiri kuta otvaranja oštrice koja se mogu namještati za različite veličine grana
- Namještanje dubine reza za precizno orezivanje
- LED indikatori za status akumulatora i upozorenja o pogreškama
- Vanjski otvor za ulje za jednostavno podmazivanje bez rastavljanja
- Opremljene limitatorom zateznog momenta, električnom kočnicom i zaštitnim krugom motora
- Visoka otpornost na vodu (XPT / IPX1) za izdržljivost u vanjskim uvjetima

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Maksimalni kapacitet rezanja	Ø 30 mm
Podešavanje otvora oštrice	Ø 30/25/18/10 mm
Opseg drške	125 mm
Količina rada*1	2.400 rezova
Dimenzije (D × Š × V)	300 × 75 × 113 mm
Masa*2	0,76 kg

*1 S akumulatorom BL1820B i granom čempresa promjera ø 15 mm | *2 samo alat

PRIBOR

Pričvršćivanje za dugu dršku
1916B4-4



Set noža U/L
1916M8-3



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: 70 dB(A), Razina vibracija: 2.5 m/s²



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B. Kompatibilno: BL1890 i BL1820

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DUP180

Akumulatorske
škare za grane/loze



18 + 18 V LXT
DUP362

Akumulatorske
škare za grane/loze



18 V LXT
DUC150

Akumulatorska pila
za obrezivanje



18 V LXT
DUS158

Akumulatorska
vrtna prskalica



18 + 18 V LXT
DCU604

Akumulatorska
kolica